

## STABILISANI PUNJAČ AKUMULATORA 12V 3-5A TIP PB-1203

### PROIZVODNJA POWERHOME BEOGRAD

Stabilisani 1-fazni automatski regulisani punjač akumulatora napaja se iz mreže 230V, 50Hz, namenjen je za punjenje i održavanje olovnih akumulatora od 12V, kapaciteta od 5 do 55Ah, podešenom strujom od 3 ili 5A, po IUU karakteristici (kad napuni akumulator, automatski pređe u režim održavanja sa nižim naponom). Pogodan za punjenje startnih auto akumulatora, standardnih i AGM zatvorenih, kao i stacionarnih aku baterija. Nije namenjen za napajanje drugih potrošača, osim za punjenje akumulatora.

Poseduje zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja, pogrešnog polariteta i zaštitu od prepunjavanja akumulatora. Mobilan, lak za rukovanje, sa kablovima za akumulator, i mrežnim kablom dužine 1,5m sa 1-faznom šuko utičnicom za 230Vac.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PUNJAČA PB-1203

#### ULAZ:

Mrežni napon.....230V +/-10%  
Mrežna frekvencija.....50Hz +/-4%  
Maksimalna snaga.....100VA

#### IZLAZ:

Nominalni jednosmerni napon.....12V  
Napon održavanja-dopunjavanja.....13,38V  
Napon punjenja.....14,4V  
Nominalna jednosmerna struja punjenja.....3 ili 5A  
Nominalna izlazna snaga.....60W

## OPŠTI PODACI:

Dozvoljena radna temperatura.....0°C do +50°C

Relativna vlažnost.....10% do 90%

Hlađenje.....prirodno

Zaštita.....IP20

Dimenzije kućišta (ŠxDxV).....182 x 190 x 102mm

Težina.....4kg

Tehnologija.....elektronska regulacija

